擎天家庭电话配接器安装及使用说明
DynaSky Home Phone ATA Installation & Configuration Guidelines
擎天家庭電話配接器安裝及使用說明

DynaSky

在安装前，请先准备以下: | 在安装前，請先準備以下：
Please have the followings ready for installation:

包装内: 包装内:
In the box:

- 电话配接器 ATA 電話配接器

- 以太网络线 Ethernet cable 以太網絡線

- 电源线 Power Adaptor 電源線

自备: 自備:
Own Supply:

- 室内話機 (請確認可正常使用)
- 室内話機電話線
- 路由器
- Analog Touch Tone Phone (Ensure it's working properly)
- Telephone cord
- Router
- 室内话机 (请确认可正常使用)
- 室内话机电话线
- 路由器

安装步骤 | Installation Steps | 安裝步驟

1 将路由器及数据机电源关闭。
Power off the router and modem.
將路由器及數據機電源關閉。

2 将您的以太网络线插入配接器端的"INTERNET"蓝色出口，并确认另一端已接上路由器。
Connect one end of the Ethernet cable to blue "INTERNET" port at the back of ATA and the other end to an Ethernet port on your Internet router.
將您的以太網絡線插入配接器端的"INTERNET"藍色出口，並確認另一端已接上路由器。

客服热线 | 24/7 Customer Support | 客服熱線: 1-888-681-4588 www.damai.tv

擎天电讯

语音信箱主菜单 | Voicemail Main Menu | 語音信箱主菜單

1 听取留言 聽取留言
Listen to Voicemails

3 进级选项 進級選項
Advanced Options

4 听取历史留言 聽取歷史留言
Play Previous Message

5 听取留言 聽取留言
Play Current Message

6 听取下一条留言 聽取下一條留言
Play Next Message

7 删除留言 刪除留言
Delete Current Message

8 转发留言 轉發留言
Forward Message

9 保存留言 保存留言
Save Message

退出 退出
Exit

* 返回主菜单 返回主菜單
Return to Main Menu

0 信箱选项 信箱選項
Mailbox Option

1 录制无法接听电话留言提示音 錄製無法接聽電話留言提示音
Record Unavailable Greeting

2 录制繁忙中留言提示音 錄製繁忙中留言提示音
Record Busy Greeting

3 录制您的姓名 錄製您的姓名
Record Your Name

4 录制临时信息 錄製臨時信息
Record Temporary Message

5 更改您的密码 更改您的密碼
Change Your Password

* 返回主菜单 返回主菜單
Return to Main Menu

OBI300 背部
OBI300 Rear
OBI300 背部

OBI300 链接
OBI300 Connections
OBI300 鏈接

3 将您的电话线先由墙上出口拔出，再将连接电话端头插入配接器端的"PHONE"绿色出口。
Unplug you phone cord from the wall and connect one end to the green "PHONE" port at the back of ATA.
將您的電話線先由牆上出口拔出，再將連接電話端頭插入配接器端的"PHONE"綠色出口。

4 将路由器及数据机电源开启，待开启动做完毕，即所有灯示为绿色，再继续安装步骤。
Power on the router and modem. Upon completion and then continue with the installation.
將路由器及數據機電源開啟，待開啟動做完畢，即所有燈示為綠色，再繼續安裝步驟。

5 将电源线连接配接器端插入"DC 12V"出口，再将配接器及室内话机插上电源。
Connect the Power Adaptor to "DC 12V" port at the back of ATA and then power on the ATA and touch tone phone.
將電源線連接配接器端插入"DC 12V"出口，再將配接器及室內話機插上電源。

6 确认配接器为开启状态，即LED为绿色(需约等待5分钟)
Check if the LED icon on ATA is showing solid green to confirm it is operational (Takes approximately 5 minutes)
確認配接器為開啟狀態，即LED 為綠色(需約等待5分鐘)

7 完成后，您马上就可在您的室内话机上使用擎天家庭电话，轻松享用家庭电话通话、无限来电等功能。有关您的擎天家庭电话账户信息，请查看我们发送给您的欢迎选购电子邮件。
Upon completion, the telephone service is ready to be used and you can take advantage all the convenient features immediately. Kindly check the welcome email we have sent you for your DynaSky Home Phone account information.
完成後，您馬上就可在您的室內話機上使用擎天家庭電話，輕鬆享用家庭電話通話、無限來電等功能。有關您的擎天家庭電話賬戶信息，請查看我們發送給您的歡迎選購電子郵件。

图标 圖標 LED Icon	显示 顯示 Light Behavior	含义 含義 What it Means
	没有亮 绿色 绿色在闪 橙色在闪 红色	未通电 运营中 正在搜寻DHCP IP地址 正在升级，请不要拔掉电源
	OFF Solid Green Flashing Green Flashing Orange Solid Red	ATA is not receiving power ATA is operational ATA is looking for a DHCP IP address ATA is upgrading. Do not unplug power. ATA is non-operational
	沒有亮 綠色 綠色在閃 橙色在閃 紅色	未通电 运营中 正在搜寻DHCP IP地址 正在升级，请不要拔掉电源

图标 圖標 LED Icon	显示 顯示 Light Behavior	含义 含義 What it Means
	绿色断断续续的在闪 Flashing Green (Intermittent) 綠色斷斷續續的在閃	以太网端口上有数据传输 Light flashes when there is a data activity on the Internet Ethernet port. 以太網端口上有數據傳輸
	没有亮 绿色 绿色在闪	端口未启用 电话可以使用 电话正在使用中
	Off Solid Green Flashing Green	The port is not enabled The phone is ready to be used The phone is in use
	沒有亮 綠色 綠色在閃	端口未啟用 電話可以使用 電話正在使用中

拨打电话 | Dialing Instructions | 撥打電話

您可直接拨打目的地的号码：

- 美国和加拿大境内电话，请拨1+区号+电话号码
- 国际长途电话（美国和加拿大以外地区）拨打011+国家代码+区号+电话号码
- 网内通话，拨打对方的DD＃（起始号为 "588"）

您可直接撥打目的地的號碼：

- 美國和加拿大境內電話，請撥1+區號+電話號碼
- 國際長途電話（美國和加拿大以外地區）撥打011+國家代碼+區號+電話號碼
- 網內通話，撥打對方的DD＃（起始號為 "588"）

Pick up the phone and dial your destination number directly:

- For U.S. & Canada calls, dial 1 + Area Code + Telephone Number
- For international calls (outside the U.S. & Canada) dial 011 + country code + area code + telephone number
- For in-net calls, dial destination party's DD# (starts with "588")

便利功能 | Convenient Features | 便利功能

来电等待 | Call Waiting | 來電等待

当您在通话过程中，有第三方呼入时，会收到系统自动提示音予以告知，您可自由决定接听、拒听、或忽略该来电，而不用挂断正在进行的通话。此功能无需预先设置，完全免费。

- 接听第二通电话 - 按电话上"Flash"或"hook (应答)"键
- 返回接听第一通电话 - 按电话上"Flash"或"hook(应答)"键

當您在通話過程中，有第三方呼入時，會收到系統自動提示音予以告知，您可自由決定接聽、拒聽、或忽略該來電，而不用掛斷正在進行的通話。此功能無需預先設置，完全免費。

- 接聽第二通電話 - 按電話上"Flash"或"hook(應答)"鍵
- 返回接聽第一通電話 - 按電話上"Flash"或"hook(應答)"鍵

When someone else is calling you while you are already on the phone, your phone will notify you so you can decide whether to accept, reject, or ignore the 2nd call without hanging up the ongoing call. This feature is absolutely FREE.

- To accept 2nd call - Press "Flash" or "hook" button on your phone.
- Return to the 1st call from the 2nd call - Press "Flash" or "hook" button on your phone.

来电显示 | Caller ID | 來電顯示

当有人给您打电话时，您的电话显示屏上会显示对方的电话号码和名字，您可以自主决定是否要接听来电，让您避免不必要的打扰和麻烦。此功能无需预先设置，完全免费。

當有人給您打電話時，您的電話顯示屏上會顯示對方的電話號碼和名字，您可以自主決定是否要接聽來電，讓您避免不必要的打擾和麻煩。此功能無需預先設置，完全免費。

As long as your telephone is equipped with a Caller ID display, DynaSky Home Phone features free Caller ID, including the name and number of incoming calls. See who's calling before you decide to answer.

来电转接 | Call Forwarding | 來電轉接

擎天家庭电话为您提供免费来电转接服务。您可设定来电转接到任何国家的电话号码。您有可能会被收取每分钟转接通话费。

- 选择将所有来电作转接 -> 使用擎天家庭电话按 "*72"
- 取消所有来电作转接 -> 使用擎天家庭电话按 "*73"
- 选择将只有尚未回答的来电作转接 -> 使用擎天家庭电话按 "*52"
- 取消只有尚未回答的来电作转接 -> 使用擎天家庭电话按 "*53"

擎天家庭電話為您提供免費來電轉接服務。您可設定來電轉接到任何國家的電話號碼。您有可能會被收取每分鐘轉接通話費。

- 選擇將所有來電作轉接 -> 使用擎天家庭電話按 "*72"
- 取消所有來電作轉接 -> 使用擎天家庭電話按 "*73"
- 選擇將只有尚未回答的來電作轉接 -> 使用擎天家庭電話按 "*52"
- 取消只有尚未回答的來電作轉接 -> 使用擎天家庭電話按"*53"

Forward calls to any phone number worldwide. You can choose to forward all incoming calls or only those not answered. Per minute forwarding charge may apply.

- Forward all calls to forwarding destination -> Press "*72" from your DynaSky phone
- Deactivate call forwarding feature (all calls) -> Press "*73" from your DynaSky phone
- Forward all unanswered calls to forwarding destination -> Press "*52" from your DynaSky phone
- Deactivate call forwarding feature (all unanswered calls) -> Press "*53" from your DynaSky phone

三方通话 | 3 Way Calling | 三方通話

三方通话功能，也叫电话会议。此功能可以让分处三地的亲友同事通话。使用此功能无需预先设置。

第一步: 请先拨通对方电话。
第二步: 按应答键或Flash键，让对方处于等候状态。
第三步: 听到拨号音后，再拨第三方电话号码。
第四步: 待接通后，再按应答键或Flash键。

三方通話功能，也叫電話會議。此功能可以讓分處三地的親友同事通話。使用此功能無需預先設置。

第一步: 請先撥通對方電話。
第二步: 按應答鍵或Flash鍵，讓對方處於等候狀態。
第三步: 聽到撥號音後，再撥第三方電話號碼。
第四步: 待接通後，再按應答鍵或Flash鍵。

Three-Way Calling, also called conference calling, allows you to add a third person to your phone conversation at anytime. This feature is automatic and doesn't need to be set up in advance.

Step 1: Dial the second party's phone number.
Step 2: After the second party is connected, press "Flash".
Step 3: After you hear a dial tone, dial the third party's phone number.
Step 4: After the third party is connected, press "Flash" again.

语音信箱 | Voicemail | 語音信箱

擎天家庭电话的语音信箱功能会随时替您接听来电留言，使您不会错过任何电话。

- 使用擎天家庭电话按 "*97" 和密码
- 使用其他电话，先拨打您的擎天家庭电话号码和听到信箱语音提示后按 "*" 号键，然后根据提示输入您预先设置的密码即可。

同时还为您提供电邮语音留言的服务，您无需再拨打长途电话收听留言，只要收取Email，就能看到亲友给您的电话留言。

- 更新您的问候语 – 使用擎天家庭电话按 "*97" 和密码 -> 按 "0" 。或使用其他电话时，先拨打您的擎天家庭电话号码和听到信箱语音提示后按 "*" 号键，然后根据提示输入您预先设置的密码 -> 按 "0"
- 系统還會將這些留言為您保存3个月。
- 每通语音留言时长最多为3分钟
- 若您不希望无应答来电进入语音信箱，我们还提供來電轉接功能

擎天家庭電話的語音信箱功能會隨時替您接聽來電留言，使您不會錯過任何電話。

- 使用擎天家庭電話按 "*97" 和密碼
- 使用其他電話，先撥打您的擎天家庭電話號碼和聽到信箱語音提示後按 “*” 號鍵，然後根據提示輸入您預先設置的密碼即可。

同時還為您提供電郵語音留言的服務，您無需再撥打長途電話收聽留言，只要收取Email，就能看到親友給您的電話留言。

- 更新您的問候語– 使用擎天家庭電話按 "*97" 和密碼 -> 按"0"。或使用其他電話時，先撥打您的擎天家庭電話號碼和聽到信箱語音提示後按 "*" 號鍵，然後根據提示輸入您預先設置的密碼 -> 按 "0"
- 系統還會將這些留言為您保存3個月。
- 每通語音留言時長最多為3分鐘
- 若您不希望無應答來電進入語音信箱，我們還提供來電轉接功能

DynaSky Home Phone allows you to listen to your voicemail messages from any phone.

- From your home phone, press "*97" and then enter your preset password.
- From other phone, dial your DynaSky Home phone number and press "*" when you hear the voicemail prompt. Then you will be asked to enter your preset password.

You can even read them through your email account without calling any numbers.

- Update your voicemail greetings — from your home phone, press "*97" and then enter your preset password -> press "0" or from other phone, dial your DynaSky Home phone number and press "*" when you hear the voicemail prompt. Then you will be asked to enter your preset password -> press "0"
- Your message will be saved on your phone for 3 months
- Maximum per voicemail duration is 3 minutes
- If you don't want voicemail to get your incoming calls, you can also set up the call forwarding feature.